

同梱部品

【配線用遮断器】

■「付属」の圧着端子は「適合圧着端子一覧」を参照 C-25ページ
 ■仕様の変更等で構成内容が異なる場合があります。ご了承ください。

器種	表面形					裏面形(SD)			埋込形(FP)	
	取付用		端子カバー	圧着端子	その他	取付ねじ	裏面形端子カバー	その他	取付ねじ その他	
	ねじ	木ねじ								
バルク用 Fシリーズ(高遮断容量) Wシリーズ(定格電流可調整)	BC-2NA			挿形付属(30A)						
	B-52NA			1枚	40、50A : 圧着端子付属					
	B-1EA-2EA, B-52MEC B-1HEA-2HEA, B-2HA BC-1HEA, BC-2HEA, BCT-1H		3.5×28 2本	2枚	付属 (B-2HA 50A)					
	B-33MEC, B-52MEC B-32EC-33EC B-52EC, B-53EC, B-62EC-63EC BU-53-1EC, BU-53-1ECS BU-63-1EC, BU-63-1ECS	M4×25 2本	3.5×28 2本	2枚		封印板2枚	M4×36 2本	2枚	封印板2枚	取付ねじ(M5×14)4本
	B-102EC-103EC B-122EC-123EC B-152EC-153EC BU-123-1EC BU-153-1EC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14)4本 六角ボルト (M8×20 ナット等含む)
	B-222EA-223EA B-252EA-253EA BU-223-1EA, BU-253-1EA	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×20)	M4×70 2本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)	取付ねじ(M5×14)4本 六角ボルト (M10×25 ナット等含む)
	B-402EA-403EA BU-403-1EA	M6×35 4本	6.2×38 4本	相間バリア 2枚		六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	M6×50 4本	2枚	封印板2枚 六角ボルト (M12×35 ナット等含む)	取付ねじ(M6×20)4本 六角ボルト (M10×35 ナット等含む)
	B-602EA-603EA	M6×45 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト (M12×40)12本	M6×50 4本		配線用ボルト (M12×40)12本	配線用ボルト (M12×40)12本
	B-52FEB-53FEB B-52FF-53FF, B-54FC	M4×55 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)		端子ねじ(M5×14) 2Pは4本 3Pは6本	M4×65 2本			
	B-52FKB-53FKB B-54FKA	M4×40 2本 (4Pは4本)		相間バリア2枚 (2Pは1枚) (4Pは3枚)		端子ねじ(M6×14) 2Pは4本 3Pは6本 4Pは8本	M4×50 2本 (4Pは4本)			
B-62FB-63FB	M4×55 2本				端子ねじ(M8×14) 2Pは4本 3Pは6本	M4×65 2本				
B-102FD-103FD B-102FKB-103FKB B-104FKA	M4×40 (2Pは2本) (3, 4Pは4本)		相間バリア2枚 (2Pは1枚) (4Pは3枚)		端子ねじ(M8×14) 2Pは4本 3Pは6本 4Pは8本 50Aは(M5)付属	M4×50 (2Pは2本) (3, 4Pは4本)				
B-222FC-223FC	M4×40 2本		相間バリア2枚 (2Pは1枚)		配線用ボルト(M8×18) 2Pは4本 3Pは6本	M4×45 4本		配線用ボルト(M8×25) 2Pは4本 3Pは6本	配線用ボルト(M8×25) 2Pは4本 3Pは6本	
B-224FB	M4×40 4本		相間バリア4枚		配線用ボルト(M8×20)8本	M4×40 4本		配線用ボルト(M8×25)8本	配線用ボルト(M8×25)8本	
B-223WC	M6×45 4本		相間バリア 2枚		配線用ボルト(M8×25)6本	M6×60 4本		配線用ボルト(M8×25)6本		
B-402FB-403FB B-404FB, B-403WA	M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M10×30)6本 4Pは8本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×35)6本 4Pは8本	配線用ボルト(M12×35)6本 4Pは8本	
B-602FA-603FA B-604FA, B-603WA B-803WB	M6×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本	M6×60 4本		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本	
B-803FA, B-803FKA B-804FKA	M8×45 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	M8×60 4本		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	
B-1003WA-1004W B-1203WA-1204W B-1003FA-1004FA B-1203FA-1204FA	M8×40 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		配線用ボルト(M12×50)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ FA : 絶縁板2枚	M8×40 4本		配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M12×40)12本 4Pは16本 補助ハンドル1コ	
B-1603WA-1604WA	M8×40 4本		相間バリア 2枚 4Pは3枚		絶縁板2枚 配線用ボルト(M10×50)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	M8×40 4本		配線用ボルト(M10×50)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×50)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	
B-2003W-2004W	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本				配線用ボルト(M12×60)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	特殊ボルト M10×115 4本 4Pは6本		配線用ボルト(M10×60)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	配線用ボルト(M10×60)24本 4Pは32本 補助ハンドル1コ	
分電盤 協約形 サイズ	B-32KC-33KC, B-52MKC B-52KC-53KC, M-33KC M-53KC, B-62KC-63KC BU-53-1KC, BU-53-1KCS BU-63-1KC, BU-63-1KCS	M4×60 2本	4×60 2本	2枚		封印板2枚				
	B-102KC-103KC BU-103-1KC	M4×60 2本	4×60 2本	2枚	付属	封印板2枚 端子ねじ(M8×14)				
ミニ カ	BN-51-52 BNC-51					取付金具2コ				