

大型サイン

LED
HID

中型サイン

LED
HID


小型ファサード

LED
HID

演出用(カラー)

LED

ランプ・安定器



■ 適合ランプ (アイランプ450W用)

屋外投光用アイランプRF (S) 270～450WH ▶P.97

アイ セルフバラスト水銀ランプBHRF250・300WH ▶P.97

■ 適合ランプ (アイランプ180W用)

屋外投光用アイランプ RF (S) 90～180WH ▶P.97

アイ セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH ▶P.97

アイ スーパービームランプ ARF90・135W ▶P.97

■ 適合アクセサリ ▶P.69・70をご覧ください。

■ 仕 様 (アーム取付タイプ)

	S00F / BK-L14・ S00F / W-L14	K00F / BK-L14・ K00F / W-L14
ホ ル ダ	アルミダイカスト	
フ ード	鋼板	
仕 上 色	/ BK:ブラック / W:ホワイト	
受 圧 面 積	0.05㎡	0.03㎡
質 量	1.3kg	800g
口 出 線	1800mm	

■ 仕 様 (フランジタイプ)

	S00F-F / BK・ S00F-F / W	K00F-F / BK・ K00F-F / W
ホ ル ダ	アルミダイカスト	
フ ード	鋼板	
仕 上 色	/ BK:ブラック / W:ホワイト	
受 圧 面 積	0.05㎡	0.03㎡
質 量	1.4kg	1.0kg
口 出 線	200mm	

■ 適合ランプ (K形)

屋外投光用アイランプ RF (S) 90～180WH ▶P.97

アイ セルフバラスト水銀ランプ BHRF160WH ▶P.97

アイ スーパービームランプ ARF90・135W ▶P.97

■ 適合ランプ (S形)

屋外投光用アイランプ RF (S) 270・450WH ▶P.97

アイ セルフバラスト水銀ランプ BHRF250～500WH ▶P.97

※S0ホルダにセルフバラスト水銀ランプBHRF500WHを使用し、ガードを取付ける場合GHS3又はGHS4形ガードをご使用ください。

■ 適合ランプ (HK形)

反射形 アイ 水銀ランプ HRF100X ▶P.95

■ 適合ランプ (HS形)

反射形 アイ 水銀ランプ HRF200～400X ▶P.95

■ 適合アクセサリ ▶P.69・70をご覧ください。

■ 仕 様 (K形・S形)

	K0 / W・ K0 / W-L14	S0 / W・ S0 / W-L14
仕 上 色	ホワイト	
受 圧 面 積	0.02㎡	0.05㎡
質 量	530g	790g

■ 仕 様 (HK形・HS形)

	HK0 / W・ HK0 / W-L14	HS0 / W・ HS0 / W-L14
仕 上 色	ホワイト	
受 圧 面 積	0.03㎡	0.07㎡
質 量	570g (HK0 / W) 650g (HK0 / W-L14)	730g (HS0 / W) 890g (HS0 / W-L14)

アーム取付タイプ



アイランプ450W用
口出線 1800mm

S00F/BK-L14
S00F/W-L14

¥12,500 (ランプ別)

アイランプ180W用
口出線 1800mm

K00F/BK-L14
K00F/W-L14

¥9,100 (ランプ別)



組合せ例



組合せ例

フランジタイプ



アイランプ450W用
口出線 200mm

S00F-F/BK
S00F-F/W

¥13,300 (ランプ別・フランジ付)

アイランプ180W用
口出線 200mm

K00F-F/BK
K00F-F/W

¥9,900 (ランプ別・フランジ付)



組合せ例




組合せ例

組合せ例			
[ランプホルダ] S00F/BK-L14 ¥12,500	+	[ランプ] 屋外投光用アイランプ RF220V450WH ¥2,200	+
		[アーム] F13/BK ¥4,800	+
		合計	¥19,500

■ ご使用上の注意


ランプ装着時ポイント

ランプを引きながら右に回す。




- 取付けは、コードの出し口が必ず下向きになる様にしてください。
- コード出し口は内部の空気抜きのため、防水処理はしてありません。
- アームを1500mm使用の時、落下防止のため、ワイヤなどで保持してください。
- コードを強くひっぱらない事。絶縁不良や漏電の原因となります。


■ 寸法図




S00F / BK-L14・W-L14



K00F / BK-L14・W-L14




S00F-F / BK・W




K00F-F / BK・W

■ フランジ部分寸法図




■ 器具可動範囲

●アーム取付タイプ



●フランジタイプ



※熱の影響を受けやすい取付面を使用する場合は、取付面に照射しないでください。取付面が変色、変質する場合があります。

※口出線の接続は電気設備技術基準の省令第7条、及び同解釈第12条に従ってください。(具体的な接続方法:内線規程1335-7参照)

■ アイ ランプホルダ用オプション



アーム
F13/BK ¥4,800
F13/W ¥4,800

適合器具: S00F / BK / W / L14・K00F / BK / W / L14
S0 / W-L14・K0 / W-L14・HS0 / W-L14・HK0 / W-L14
アーム長: 965mm 仕上色: ブラック/ホワイト 質量: 1.6kg
取付穴: 4-φ7mm.ピッチ65×90mm

※口出線有効長1800mmのホルダをご指定ください。

※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。

※アームを常時、風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具 F13-Bを用いてワイヤでアームを左右から保持してください。



アーム
F13ST/BK ¥4,800
F13ST/W ¥4,800

適合器具: S00F / BK / W / L14・K00F / BK / W / L14
S0 / W-L14・K0 / W-L14・HS0 / W-L14・HK0 / W-L14
アーム長: 913mm 仕上色: ブラック/ホワイト 質量: 1.2kg
取付穴: 4-φ7mm.ピッチ65×90mm

※口出線有効長1800mmのホルダをご指定ください。

※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。

※アームを常時、風の強い場所や地域でご使用の場合は、補強金具 F13-Bを用いてワイヤでアームを左右から保持してください。