

RD ラックオプション(電源用)

前面出力タイプ

- 前面にコンセントが付いています。
- 入線ケーブル付のため省施工でご使用いただけます。


RD86-1ECF-L 前面出力タイプ(15A抜止形コンセント出力)



- 取付金具は15mmスライド可能で、前面の配線処理に便利です。

19インチ EIA 100V 単相2線 電源プラグケーブル付 15A抜止 1系統

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



RD86-1E2CF-L1510 (前面)



RD86-1E2CF-A2-L156 (前面)

【注意】 ブレーカなしタイプ(-L1510)を使用の際には、上位に必ず20Aのブレーカを取り付けてください。

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			定格電圧	定格電流	入力 電源プラグケーブル (VCT 2.5m)	主幹 ブレーカ	出力 15Aコンセント	呼称	質量 kg
			W	H	D							
⑦	RD86-1E2CF-L1510	53,000	482.5	44	110	125V	15A	2P E付15A	なし	5(10口)※	1U	3
⑦	RD86-1E2CF-A2-L156	47,000	〃	〃	〃	100V	20A	2P E付20A (NEMA L5-20)	CB32X 2P 20A	3(6口)※	1U	〃

※ダブルコンセントを使用しています。 U=44.45


RD86-1ECF-N 前面出力タイプ(NEMAコンセント出力)



- 取付金具は15mmスライド可能で、前面の配線処理に便利です。

19インチ EIA 100V 単相2線 電源プラグケーブル付 NEMA 1系統

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



RD86-1E2CF-N125 (前面)



RD86-1E2CF-A2-N123 (前面)

【注意】 ブレーカなしタイプ(-N125)を使用の際には、上位に必ず20Aのブレーカを取り付けてください。

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)


納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			定格電圧	定格電流	入力 電源プラグケーブル (VCT 2.5m)	主幹 ブレーカ	出力 NEMA	呼称	質量 kg
			W	H	D							
⑦	RD86-1E2CF-N125	68,000	482.5	44	110	125V	20A	2P E付20A (NEMA L5-20)	なし	L5-20×5	1U	3
⑦	RD86-1E2CF-A2-N123	59,500	〃	〃	〃	100V	〃	〃	CB32X 2P 20A	L5-20×3	1U	〃

U=44.45

- 取付金具は15mmスライド可能で、前面の配線処理に便利です。

19インチ EIA 200V 単相2線 電源プラグケーブル付 NEMA 1系統

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



RD86-1E2CF-N225 (前面)



RD86-1E2CF-A2-N223 (前面)

【注意】 ブレーカなしタイプ(-N225)を使用の際には、上位に必ず20Aのブレーカを取り付けてください。

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			定格電圧	定格電流	入力 電源プラグケーブル (VCT 2.5m)	主幹 ブレーカ	出力 NEMA	呼称	質量 kg
			W	H	D							
⑦	RD86-1E2CF-N225	69,500	482.5	44	110	200V	20A	2P E付20A (NEMA L6-20)	なし	L6-20×5	1U	3
⑦	RD86-1E2CF-A2-N223	60,000	〃	〃	〃	〃	〃	〃	CB32X 2P 20A	L6-20×3	1U	〃

U=44.45


RD86-1ECF-C 前面出力タイプ(IEC C13コンセント出力)



- 取付金具は15mmピッチで最大30mmスライド可能なため、前面の配線処理に便利です。

19インチ EIA 200V 単相2線 電源プラグケーブル付 IEC C13 1系統

材質	鉄
塗装色	パールホワイト(10YR8.5/0.5)



RD86-1E2CF-C139 (前面)



RD86-1E2CF-A2-C136 (前面)

【注意】 ブレーカなしタイプ(-C139)を使用の際には、上位に必ず20Aのブレーカを取り付けてください。

付属ねじなし(化粧ねじRD75(520頁)・ケージナットRD751(520頁)をご利用ください。)

納期区分	品名記号	標準価格 円	外形寸法 mm			定格電圧	定格電流	入力 電源プラグケーブル (VCT 2.5m)	主幹 ブレーカ	出力 IEC C13 コンセント	呼称	質量 kg
			W	H	D							
⑦	RD86-1E2CF-C139	67,000	482.5	44	130	200V	20A	2P E付20A (NEMA L6-20)	なし	9	1U	3
⑦	RD86-1E2CF-A2-C136	60,500	〃	〃	〃	〃	〃	〃	CB32X 2P 20A	6	1U	〃

U=44.45

【注意】 1. 本製品はラック専用です。必ずラックに固定してご使用ください。 2. 安全ブレーカ搭載機種は、対地電圧100V以下でご使用ください。

システムユニット

F Sシリーズ

A Hシリーズ

F Dシリーズ

データセンター向け

F Vシリーズ (小型)

アルミニウム製 屋外オーブ

機器収納パネル

熱対策・レール

設置・配線

電源

ケース