

# 商品の取り扱いについての注意とお願い

ーネオンカーニバルー

## ◇製品仕様◇

| 商品名         | 芯数  | W 数 | サイズ          |
|-------------|-----|-----|--------------|
| 8 分音符 RY2   | 2 芯 | 15W | W500×H590mm  |
| 16 分音符 RY2  | 2 芯 | 20W | W520×H560mm  |
| ト音記号 RY2    | 2 芯 | 20W | W250×H650mm  |
| バイオリン RY2   | 2 芯 | 15W | W280×H730mm  |
| ホルン RY2     | 2 芯 | 20W | W680×H490mm  |
| スターRY2      | 2 芯 | 15W | W520×H500mm  |
| ダイヤ RY2     | 2 芯 | 10W | W350×H570mm  |
| ハート RY2     | 2 芯 | 8W  | W500×H450mm  |
| チョウチョ RY2   | 2 芯 | 12W | W540×H400 mm |
| サークル 30 RY2 | 2 芯 | 7W  | Φ 300 mm     |
| サークル 45 RY2 | 2 芯 | 10W | Φ 450 mm     |
| 雲 010 RY2   | 2 芯 | 10W | W580×H240 mm |
| 雲 011 RY2   | 2 芯 | 10W | W530×H340 mm |
| リボン         | 2 芯 | 18W | W570×H530 mm |

※本製品、電源コード付属されています。

## ◇接続部材◇

| 商品名                     | 仕様      | 備考         |
|-------------------------|---------|------------|
| 100V 5m10 垂マルチコード 整流器付き | ブラックコード | 300W まで接続可 |
| 100V 5m10 垂マルチコード 整流器付き | ホワイトコード | 300W まで接続可 |
| コレクターAC プラグ             | ブラックコード | －          |
| コレクターAC プラグ             | ホワイトコード | －          |
| 2 芯延長コード VerR           | ブラックコード | －          |
| 2 芯延長コード VerR           | ホワイトコード | －          |

## ◇ご使用前に（取扱注意事項）◇

- ・商品がお手元に届きましたら、取り付け前に一度、点灯チェックを行ってください。
- ・電気容量を確認した上で、取り付けを行ってください。
- ・商品の設置・施工は、電気工事店ならびに、有資格者にお任せ下さい。
- ・商品は臨時電飾用器具に相当しますので、3 か月以上の設置はご遠慮下さい。（屋外設置の場合）
- ・商品の保証期間は、出荷後 90 日以内とし、商品交換のみとさせていただきます。  
取り替えに掛かる諸費用は保証対象外になります。予めご了承ください。
- ・本体商品を取り付ける際に、強くコードを引っ張らないようにしてください。
- ・本製品の改造、加工を行う場合は、商品保証対象外です。
- ・本製品は、防滴仕様になります。一部商品によっては非防水商品もございます。
- ・本製品を使用する際は、必ず本製品の専用コードを使用してください。
- ・雪、雨が溜まりやすい設置場所（芝生等）については、直置きをすると水に浸かった状態と同じになります。  
設置時にはご注意ください。
- ・高温、塩害、寒冷地域での屋外設置については、コード、チューブ等の劣化が通常よりも早くなります。

- ・吊り下げて使用する際は、ワイヤーを使用し本製品に無理な負担を掛けないようにしてください。
- ・結束バンド等で固定する際は、コードや電球に負担のないようご注意ください。
- ・接続の際は電圧容量（１００Ｖ専用）をしっかりとご確認し取り付けて下さい。
- ・商品に強い衝撃を与えますと、電球が壊れる恐れがありますので、乱暴な扱いはしないで下さい。
- ・工事が終わるまでは電源を切っておいて下さい。
- また、電球を取り付ける時にも必ず電源を切っておいて下さい。感電の恐れがあります。
- ・傷んだままの電源コードはご使用にならないで下さい。そのまま使用すると、火災・感電のおそれがあります。
- ・屋内仕様と記載されている商品は、屋外で使用しないで下さい。
- ・連結可能商品は、最大連結数を超えないようご注意ください。
- ・コントローラーが入っている商品については、防水ボックス等に入れ処理をして下さい。

#### ■発火・火災・感電の注意（事例）

- ・傷んだ電源コード
- ・コンセントやプラグまわりのゴミ、ほこり
- ・使用しない場合は、電源を切る。
- ・コード類（電源部）を束ねない。
- ・濡れた手で触らない。
- ・商品を使用する場合には、二次側電源の空き容量を超えないようにして下さい。
- ・電球が破損した場合、漏電事故のおそれがありますので、絶対にご使用にならないで下さい。
- 密閉空間や周囲温度が高い場所では、電球の寿命が短くなる場合があります。
- ・この製品は構造上、電球交換は出来ません。ご了承ください。
- ・ご使用にならない時は、直射日光を避け、涼しく湿気のない場所に保管してください。

#### ◇接続コネクター 防滴処理◇

- ・接続（連結時も含む）に自己融着テープを巻くようにして下さい。

##### 1. 接続部分から巻く



##### 2. コネクターとコード接続部



##### 3. 2の反対側接続部も同様



- ・テープ幅が1/2の細さになる程度まで引っ張りながら巻いてください。
- ・テープ幅の約1/2が重なるように巻いてください。
- ・2～3重巻くようにして下さい。



- ・融着テープを巻き終えてから、最後にビニールテープを1重巻くようにして下さい。
- ・直射日光（夏場）に置く際は、接着層が軟化する恐れがあります。
- ・ある程度期間が経つと、隙間ができ湿気が入りやすくなります。