


GE 漏電ブレーカ (経済形)



		モーター保護兼用※1													
アンペアフレーム		50AF				60AF				100AF					
形式番号		GE52A		GE53A		GE62A		GE63A		GE102A		GE103A			
保護機能		漏電・過負荷・短絡保護兼用				漏電・過負荷・短絡保護兼用				漏電・過負荷・短絡保護兼用					
相線式		1φ2W		3φ3W 1φ3W・1φ2W		1φ2W		3φ3W 1φ3W・1φ2W		1φ2W		3φ3W 1φ3W・1φ2W			
極数・素子数		2P2E		3P3E		2P2E		3P3E		2P2E		3P3E			
定格使用電圧V AC		100-200-240共用		100-200-415共用		100-200-240共用		100-200-415共用		100-200-240共用		100-200-415共用 200-415両用			
定格電流A (基準周囲温度40℃)		20 30 40 50		20 30 40 50 — 7.5 — 11		60		60 15		60 75 100		60 75 100 15 18.5 22			
適用電動機容量kW (三相200V・単相100V)															
高速形	定格感度電流 mA		30		30 100		30		30 100		30 100/200切換※2		30 100/200切換※2	—	
	動作時間 sec		0.1以内				0.1以内				0.1以内		0.1以内		—
	定格感度電流 mA		—				—				—		—		100/200切換※2
	動作時間 sec		—				—				—		—		0.3
延形	慣性不動作時間 sec		—				—				—		—		0.1以上
	定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-2 Ann2	AC	415V	—		5		—		5		—		10	
240V			10		—		10		—		35		—		
200V			10				10				35		35		
100V			10				10				35		35	—	
過電流引外し方式		熱動-電磁				熱動-電磁				熱動-電磁					
端子構造		線挿え端子 M5				圧着端子用 M6				圧着端子用 M8					
適合圧着端子		R2-5~CB22-5S				R2-6~CB22-6S(22-S6)				R5.5-8~CB60-8(8S)					
逆接続		不可		不可※3		不可		不可※3		不可		不可※3			
適合規格		JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2				JIS C 8201-2-2 Ann2					
標準付属品※4		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止めねじ													
		端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止めねじ、圧着端子													

■雷サージ、高調波対応形です。詳細は、902頁「選定と取付の(4) 不要動作の防止(漏電ブレーカ)」をご参照ください。

※1. トップランナーモーターをご採用の際はご注意ください。モーターの始動条件は904頁をご参照ください。

※2. 製品出荷時は感度電流切換スイッチを100mAに設定しています。※3. 太陽光発電システムなど系統連系用に限り逆接続可能型として使用可能です。

※4. 裏面形、埋込形の付属品については別途お問い合わせください。

●表面形

納期区分	品名	記号	標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm			
				A	B	C	D	F	G	H	
◎	GE52A	2P 20A 30A 40A 50A	F30	75	130	68	90	25	111	M4	
◎	GE53A	3P 20A 30A 40A 50A	F30H F100H								
◎	GE62A	2P 60A	F30								
◎	GE63A	3P 60A	F30H F100H								
◎	GE102A	2P 60A 75A 100A	F30 FV[100/200mA切換]								
◎	GE103A	3P 60A 75A 100A	F30H FVH[100/200mA切換]	90	155	68	88	30	132	M4	
◎			DVH 時延形 100/200mA切換 200-415V								

●裏面形

①	GE52AB	2P 20A 30A 40A 50A	F30								15,500
①	GE53AB	3P 20A 30A 40A 50A	F30H F100H								17,500
①	GE62AB	2P 60A	F30								16,500
①	GE63AB	3P 60A	F30H F100H								18,000
①	GE102AB	2P 60A 75A 100A	F30 FV[100/200mA切換]								29,000
①	GE103AB	3P 60A 75A 100A	F30H FVH[100/200mA切換]								31,500

●埋込形

①	GE52AF	2P 20A 30A 40A 50A	F30								19,500
①	GE53AF	3P 20A 30A 40A 50A	F30H F100H								21,500
①	GE62AF	2P 60A	F30								20,500
①	GE63AF	3P 60A	F30H F100H								22,000
①	GE102AF	2P 60A 75A 100A	F30 FV[100/200mA切換]								33,500
①	GE103AF	3P 60A 75A 100A	F30H FVH[100/200mA切換]								35,500

開閉器
ブレーカ

ブレーキ
キット

ブレーカ
ブレーキ

ブレーカ
ブレーキ

ブレーカ
ブレーキ

ブレーカ
ブレーキ

ブレーカ
ブレーキ

開閉器

ブレーカ
ブレーキ

ブレーカ
ブレーキ

ブレーカ
ブレーキ

端子台

電力計測

放電検出