

# NX NX-D NX-G スリムサーキットブレーカ・漏電表示付スリムサーキットブレーカ

ブレーカ・  
端子台

ブレーキ  
キット

漏電  
ブレーカ

感震  
ブレーカー

プラグ  
イン

ブレー  
ション

付属  
装置

開閉  
器

オート  
リセット


エンク  
ロウズ

スイ  
ッチ

端子  
台

電力  
計測

放電  
検出



アンペアフレーム		50AF				
形式番号		<b>NX51A</b>	<b>NX52A</b>	<b>NX52D</b>	<b>NX51GA</b>	<b>NX52GA</b>
極数・素子数		2P1E	2P2E	2P2E	2P1E	2P2E
定格電流 (基準周囲温度40℃)		15 20 30				
定格絶縁電圧 V	AC	265	265	265	100専用※1	200専用※1
	DC	65※1	65※1	125※1	—	—
高速形	定格感度電流 mA	—			[15] 30	
	動作時間 sec	—			0.1以内	
定格遮断容量 kA JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2※2	AC	240V	—	2.5	2.5	—
		200V	—	—	—	5
	100/200V (準3用)	—	5	5	—	—
	100V	5	—	—	5	—
DC	125V	—	—	1	—	—
	65V	1	1	—	—	—
定格遮断容量 kA IEC60947-2 (Icu/Ics)	AC 240V	5/2	—	—	—	—
過電流引外し方式		熱動-電磁			熱動-電磁	
漏電表示機能		—			電子式、LED表示 ※3	
端子構造		線挿入端子 M5			線挿入端子 M5	
接続可能電線 mm (適合圧着端子)		φ1.6~2.6mm 2~8 ※4 (R2-5~R5.5-5) (B-5NS (JST)、R8-5S (NTM))			φ1.6~2.6mm 2~8 ※4 (R2-5~R5.5-5) (B-5NS (JST)、R8-5S (NTM))	
逆接続		可			不可	
適合規格		JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2 IEC60947-2	JIS C 8201-2-1 Ann2 JIS C 8211 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	JIS C 8201-2-1 Ann2	
標準付属品		取付金具			取付金具	

■IECレールへ取付けの場合はレールホルダセット (NA7050X) (869頁) をご用命ください。

■[ ] は受注品です。

※1. 定格使用電圧を示す。

※2. 適合規格による。

※3. 漏電時にLEDによる表示のみで外部への出力はできません。

※4. 14~22mmの圧着端子を使用する場合、端子アダプタ(870頁)をご用命ください。

## ●協約サイズ

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm	
	形式番号	極数	定格電流		A	B	C	D	G	H
○	<b>NX51A</b>	2P	15A 20A 30A	2,150	25	95	60	78	104	M4
○	<b>NX52A</b>	2P	15A 20A 30A	3,250						

## ●直流用 (DC125V)

納期区分	品名記号			標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm	
	形式番号	極数	定格電流		A	B	C	D	G	H
○	<b>NX52D</b>	2P	15A 20A 30A	3,700	25	95	60	78	104	M4

### ご注意

NX51A・52Aの直流定格電圧はDC65Vです。DC125Vをご使用の場合は、NX52Dをご選定ください。

■協約サイズスリム漏電ブレーカは、840頁をご参照ください。

## ●漏電表示付

納期区分	品名記号			定格感度電流 mA	標準価格 円	外形寸法 mm				取付穴明寸法 mm	
	形式番号	極数	定格電流			A	B	C	D	G	H
受	<b>NX51GA</b>	2P	15A 20A 30A	F15	8,700	25	95	60	78	104	M4
○				F30							
受	<b>NX52GA</b>	2P	15A 20A 30A	F15	9,550	25	95	60	78	104	M4
○				F30							

### ご注意

1. 漏電表示付スリムサーキットブレーカは、漏電時にLEDによる表示のみで外部への出力はできません。

2. 漏電表示付スリムサーキットブレーカは漏電ブレーカではありません。漏電ブレーカの設置を義務付けられている場所での使用はできません。

3. NX51GAは100V、NX52GAは200V専用です。適用電圧以外での使用はできません。適用電圧電圧に関しましては902頁をご覧ください。

## ■20コ入り1セット(省梱包仕様品)

大量使用時に便利な20コ入り1セット販売の省梱包仕様品も承りますので  
ご用命ください。(取付金具は付属されておりません。)

・NX51A-P 2P 20A ・NX52A-P 2P 20A (20Aのみです。)