

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
概要	形式説明	仕様一覧表	選定	取付と接続	本体付属装置1	本体付属装置2	特性と外形-1	特性と外形-2	認定品リスト	新旧比較表	付録	形式索引

3章 配線用遮断器・漏電遮断器

形式: F52C, F52P, F52Q, FG52C, FG52P, FG52Q

仕様一覧表 分電盤用コンパクトツインシリーズ

配電用遮断器

シリーズ	標準形(電源・負荷側ねじ端子)		プラグイン形(電源側プラグイン・負荷側ねじ端子)			プラグイン形差込端子式(電源側プラグイン・負荷側差込端子)		
フレーム(AF)	50							
極数/素子数	2P/1E		2P/2E		2P/1E		2P/2E	
形式	F52CN	F52C	F52PNR	F52PNT	F52P	F52QNR	F52QNT	F52Q
商品コード	BF2BCN	BF2BC	BF2BPNR	BF2BPNT	BF2BP	BF2BQNR	BF2BQNT	BF2BQ
外観								
定格絶縁電圧	AC300V							
定格電流[A]	15, 20, 30		15, 20, 30			15, 20, (30)③		
定格遮断容量 [Icu]	2.5kA		2.5kA			2.5kA		2.5kA
JIS C 8201-2-1 Ann.2	200V		2.5kA			2.5kA		2.5kA
AC	100/200V		5kA			5kA		5kA
	100V		5kA			5kA		5kA
逆接続	可							
外形寸法(mm)	a: 25, b: 96, c: 60, d: 76.5		a: 25, b: 96, c: 60, d: 76.5			a: 25, b: 110, c: 60, d: 76.5		
質量(kg)	0.18		0.18			0.2		0.22
過電流引出し方式	熱動-電磁式(基準周囲温度40℃)							
付属装置付	警報スイッチK ○							
別売部品	ハンドルキャップ BZ-CB1 [BZ1CB]		ハンドルキャップ BZ-CB1 [BZ1CB]			ハンドルキャップ BZ-CB1 [BZ1CB]		
[商品コード]	ハンドルロックカバー BZ-LC1 [BZ1LC]		ハンドルロックカバー BZ-LC1 [BZ1LC]			ハンドルロックカバー BZ-LC1 [BZ1LC]		
	取付板 32極分(切断可) FZ-PA① [BZ8FZPA]		取付板 32極分(切断可) FZ-PA① [BZ8FZPA]			取付板 32極分(切断可) FZ-PA① [BZ8FZPA]		
2~30極分(切断不可) FZ-PB② [BZ8FZPB]		2~30極分(切断不可) FZ-PB② [BZ8FZPB]			2~30極分(切断不可) FZ-PB② [BZ8FZPB]			
電気用品安全法	(PS)E							
希望小売価格(円)(税抜き)	2,830		4,040			6,350		7,670
納期	○		○			○		○
特性・外形記載ページ	9-6		9-6			9-6		

①25mm間隔で切込みが入っており、ブレーカの取付個数に合わせて切離しができます(1枚32極分)
 ②強化タイプで各種の切離しはできません。2極~30極用があります。□には極数が入ります。
 ③30Aの場合はお問合せください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品 K

漏電遮断器

シリーズ	標準形(電源・負荷側ねじ端子)		プラグイン形(電源側プラグイン・負荷側ねじ端子)			プラグイン形差込端子式(電源側プラグイン・負荷側差込端子)		
フレーム(AF)	50							
極数/素子数	2P/1E		2P/2E		2P/1E		2P/2E	
形式	FG52CN	FG52C	FG52PNR	FG52PNT	FG52P	FG52QNR	FG52QNT	FG52Q
商品コード	EF2BCN	EF2BC	EF2BPNR	EF2BPNT	EF2BP	EF2BQNR	EF2BQNT	EF2BQ
外観								
定格電圧	AC100V	AC100-100/200-200V	AC100V	AC100-100/200-200V	AC100-100/200-200V共用	AC100V	AC100-100/200-200V共用	AC100-100/200-200V共用
定格電流[A]	15, 20, 30		15, 20, 30			15, 20, (30)③		
定格遮断容量 [Icu]	2.5kA		2.5kA			2.5kA		2.5kA
JIS C 8201-2-2 Ann.2	100/200V		5kA			5kA		5kA
AC	100V		5kA			5kA		5kA
	100V		5kA			5kA		5kA
定格感度電流[mA]	15, 30		15, 30			15, 30		
漏電動作時間	0.1秒以内		0.1秒以内			0.1秒以内		
逆接続	不可							
外形寸法(mm)	a: 25, b: 96, c: 60, d: 76.5		a: 25, b: 96, c: 60, d: 76.5			a: 25, b: 110, c: 60, d: 76.5		
漏電表示方式	機械式ボタン							
質量(kg)	0.23		0.23			0.25		0.27
過電流引出し方式	熱動-電磁式(基準周囲温度40℃)							
付属装置付	警報スイッチK ○							
別売部品	ハンドルキャップ BZ-CB1 [BZ1CB]		ハンドルキャップ BZ-CB1 [BZ1CB]			ハンドルキャップ BZ-CB1 [BZ1CB]		
[商品コード]	ハンドルロックカバー BZ-LC1 [BZ1LC]		ハンドルロックカバー BZ-LC1 [BZ1LC]			ハンドルロックカバー BZ-LC1 [BZ1LC]		
	取付板 32極分(切断可) FZ-PA① [BZ8FZPA]		取付板 32極分(切断可) FZ-PA① [BZ8FZPA]			取付板 32極分(切断可) FZ-PA① [BZ8FZPA]		
2~30極分(切断不可) FZ-PB② [BZ8FZPB]		2~30極分(切断不可) FZ-PB② [BZ8FZPB]			2~30極分(切断不可) FZ-PB② [BZ8FZPB]			
電気用品安全法	(PS)E							
希望小売価格(円)(税抜き)	8,740		12,500			12,100		15,800
納期	○		○			○		○
特性・外形記載ページ	9-10		9-10			9-10		

①25mm間隔で切込みが入っており、ブレーカの取付個数に合わせて切離しができます(1枚32極分)
 ②強化タイプで各種の切離しはできません。2極~30極用があります。□には極数が入ります。
 ③30Aの場合はお問合せください。

◎ 標準品 ○ 準標準品 △ 受注品 K

3 仕様一覧表 分電盤用コンパクトツインシリーズ