

MB-332A

取扱説明

1. 基台の取り付けについて

基台に10ヶ所の取付穴が設けてありますので、付属の木ネジを利用して取り付けして下さい。

2. 電力量計の取り付けについて

30A電力量計(単三用、三三用)及び120(60)A電力量計(単二用、単三用、三三用)を取り付ける場合は、電力量計上部にある取付穴を基台の計器取付用木ネジにかけて下さい。次に電力量計を付属の木ネジ(4.5×25)にて基台に取り付けて下さい。

3. カバーの取り付けについて

30A電力量計を取り付けた場合はそのまま、120(60)A電力量計を取り付けた場合は30A用窓枠を取り外して下さい。次に基台上部にある丁番にカバーの穴を合わせ、カバー下部にある封印ネジをしめつけて下さい。

4. 工事終了後に

封印が必要な場合には封印スタッドをご利用下さい。またカードには氏名などをご記入下さい。

