

パールテクトブレーカ

住宅用分電盤

[パールテクト組込専用]

フラットハンドル

| | コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A) | | コードトラッキング短絡保護付 |
|----------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------|
| 種数(P)・素子数(E)・フレーム(AF) | 2P・1E・30AF | | 2P・1E・30AF |
| 型式 | BC-1NA | | BC-2NA |
| 定格使用電圧Ue(AC) | 100V | | 100-100/200V |
| 定格電流 ・ ご注文品番 | 15A ◎ | BC1NA15 | 15A ● |
| | 20A ◎ | BC1NA20 | 20A ◎ |
| | | | 30A ◎ |
| 標準価格(円) | 1,320 | | 1,870 |
| 外観及び外形寸法(mm) | フラットハンドル | | フラットハンドル |
| 定格遮断容量 kA | 2.5 | | 2.5 |
| | - | | 2.5 |
| 端子仕様 | プラグイン端子 | | プラグイン端子 |
| 接続可能最大電線(mm ²) | 単線φ1.6・φ2.0・φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用(注1)) | | |
| 取付可能付属装置 | - | | |
| 逆接続 | 不可 | | |
| 適合JIS規格 | JIS C 8211 Ann2 | | JIS C 8211 Ann2 |
| 過電流引外し方式 | 熱動電磁 | | 熱動電磁電子式 |
| 製品質量(kg) | 0.06 | | 0.07 |
| 一梱入数 | - | | |
| 特性、寸法図記載ページ | A-52 | | A-52 |

■100/200Vは単相3線式を表します。
 ■同梱部品は「同梱部品」の項を参照。D-28ページ

分岐ブレーカの増設、交換について

分岐ブレーカの増設、交換の際は、パールテクトブレーカをご使用ください。電源側プラグイン端子の形状が異なるため、従来のパールミニブレーカは取り付けできません。

パールテクトブレーカ | パールミニブレーカ

パールミニブレーカとの互換性はありません。

棒圧着端子

(注1)より線の場合は棒圧着端子を使用してください。

| より線サイズ | 1.25mm ² ・2.0mm ² | 3.5mm ² ・5.5mm ² |
|---------|--|---|
| 適合棒圧着端子 | TC 2-20(棒圧着端子) VC 1-2(絶縁キャップ) (ニチフ製) | TC 5.5-21ST(棒圧着端子) VC 5.5-21(絶縁キャップ) (ニチフ製) |
| 標準価格(円) | お客様まで ご用意ください。 | 30Aに標準付属 220 |

価格は1梱包あたりの価格です。1梱包(棒圧着端子2個、絶縁キャップ2個)

ハンドルキャップ(BC-1NA、BC-2NA、BCT-1NA用)

ブレーカのハンドルをON、OFFいずれかの状態で操作禁止を表示する部品です。(赤色)



B-52NA用はありません。

| 型式 | LC-BNA |
|---------|--------|
| ご注文品番 | ULCBNA |
| 納期区分 | ◎ |
| 標準価格(円) | 170 |

価格は1個あたりの価格です。10個単位でご注文ください。