

6.12 ご注文の方法

ご注文の際は下記のようにご指定ください。(▲印位置にはスペースを入れてください。)

TH-N 形サーマルリレー

形 名	ヒータ呼び
TH-N20KP	▲ 15A
下記形名コードによりご指定ください。	ヒータの呼びを139ページ、140ページあるいは141ページよりご指定ください。 モータの全負荷電流が2つのヒータ呼びに含まれるときは、47ページに記載の表のヒータを優先してください。

●サーマルリレーの形名コード

TH	—	N220	KP	▲	ヒータ呼び
フレーム			記号	仕様	
N12		N120	なし	2素子付	
		N120TA	KP	3素子付2E	
N18		N220	KF	速動形 2E	
N20		N220RH	FS	2素子付速動形	
N20TA		N400	HZ	単体取付用	
N60		N400RH	SR	遅動形(飽和リアクトル付)	
N60TA		N600	CX	CAN端子付(TH-N12~N60のみ) (ただし、N60は端子カバー付)	

注1. 取付け方法(電磁開閉器用、単体取付用およびDINレール取付用)に対応した形名は下表のとおりとなります。

電磁開閉器用	単体取付用	DINレール取付用
TH-N12 *1	TH-N12+UN-HZ12 *2	TH-N12+UN-HZ12 *2
TH-N18	—	—
TH-N20	TH-N20	TH-N20+UN-RM20 *2
TH-N20TA *1	—	—
TH-N60	TH-N60	—
TH-N60TA *1	—	—
TH-N120	TH-N120	—
TH-N120TA *1	TH-N120TAHZ	—
TH-N220RH *1	TH-N220HZ	—
TH-N400RH *1	TH-N400HZ	—
—	TH-N600+CT *3	—

*1 単体取付けできません。

*2 UN-HZ12、UN-RM20はサーマルリレー本体(TH-N12、N20)とは別にご注文ください。
(221ページ参照)

*3 TH-N600形は計器用変流器(定格2次負担15VA以上)と組合せてご使用ください。
(131ページ参照)