


外部付属装置

表面形端子カバー【配線用遮断器】【漏電遮断器】



■2枚1組
ただしTMC-1EA、TMC-3-1EAは10組20枚
また、TMC-6Bは1枚

表面形端子カバー

型式	納期区分	ご注文品番	適用器種	外形寸法(mm)			
				A	B	C	D
TMC-1EA	③	UTMC1EA	安全ブレーカタイプ GB-1ZA、2ZA、GT-2ZA、GB-2EA、GT-2EA	—	—	—	—
TMC-3-1EA	③	UTMC301EA	GBU-3-1EA、GBU-3-1HEA	—	—	—	—
TMC-62EC	③	UTMC62E2P	2P 32EC~62EC(2P用)	47	21	29	5
TMC-63EC	③	UTMC63E3P	3P 33EC~63EC(3P用)	70	21	29	5
TMC-153EC	③	UTMC153E	72EC~152EC、73EC~153EC	75	37.5	56	16.6
TMC-253EA	③	UTMC223EA	222EA・223EA・252EA・253EA	105	75.5	57.5	44.5
TMC-62KC	③	UTMC62K2P	2P 32KC~62KC(2P用)	50	24	44.5	9.5
TMC-63KC	③	UTMC63K3P	3P 33KC~63KC(3P用)	75	24	44.5	9.5
TMC-102KC	③	UTMC102K2P	2P 102KC	50	46	44.5	31.5
TMC-103KC	③	UTMC103K3P	3P 73KC、103KC	75	46	44.5	31.5
TMC-7	◎	UTMC7	BN-51・52、BNC-51、GBN-51・52、GBNC-51・52	24	14.5	29.5	—
TMC-1	●	UTMC102P	2P B-52FEB、B-53FEB、B-52FF、B-53FF、B-62FB、B-63FB B-54FC	50	48	59.5	28
		UTMC103P	3P B-102FD、B-103FD B-103GB	75	48	59.5	28
		—	4P GB-53FB、GB-53FKB、GB-63FA GB-63FKA、GB-103FKB	75	48	59.5	28
TMC-2C	●	UTMC2C02P	2P B-52FKB・53FKB	65	56	77.5	36
		UTMC2C03P	3P B-102FKB・103FKB	90	56	77.5	36
TMC-3C	●	UTMC3C2P	4P B-54FKA、B-104FKA、GB-104A	90	56	85.5	36
TMC-4H	●	—	4P B-224FC	140	71	99	40
TMC-4J	●	UTMC4J3P	2P B-222FC、B-223FC、B-223WC、B-223GHA	105	73.5	53	50
			3P GB-223WB				
TMC-4K	●	UTMC4K3P	3P B-223GA	105	79	56	50
TMC-5B	●	UTMC5B3P	3P B-402FB・403FB、B-403WA、B-403GA、B-403GHA	147	147	95	110
			3P GB-403W				
TMC-5D	◎	UTMC5D3P	3P B-404FB、GB-224A、GB-404A	210	154	94.5	129
			3P B-602EA・603EA、GB-603EB(本体カバー：黒)				
			3P B-602EA・603EA、GB-603EB(本体カバー：グレー) B-602FA・603FA・803FA、B-803FKA、 B-603GA、B-603WA、B-803WB、 B-603GHA、B-803GHA、GB-603W、GB-803WA				
TMC-5D	◎	UTMC5D4P	4P B-604FA、B-804FKA、GB-604A	210	154	94.5	129
			2P B-402EA・403EA、BU-403-1EA				
			3P GB-403EA、GBU-403-1EA、GBU-403EA				
TMC-63P	◎	UTMC63P	3P B-1003FA、B-1203FA	210	159	145	130
TMC-6	●	—	4P B-1004FA(電源側のみ)、B-1204FA(電源側のみ) B-1004W(電源側のみ)、B-1204W(電源側のみ) GB-804A(電源側のみ)、GB-1004A(電源側のみ)	280	162	145	130
TMC-6B	●	UTMC6B3P	3P B-1003WA、B-1203WA GB-1003WA(電源側のみ)、GB-1203WA(電源側のみ)	210	159	138.5	130

■ご注文の際には、2P用、3P用、4P用をご指定ください。
 ■機械的インターロック付、丸形外部操作ハンドル(HM)付の場合は取り付けできません。
 (注1) 4P用端子カバーは100AF以下は2P用を2個使用します。
 (注2) 225AF以上の4P用端子カバーは受注加工品です。遮断器の本体発注時に同時発注ください。