



透明(赤) 電源入力+
 透明(黒) 電源入力-
 黒 外部接点C
 赤 外部接点1
 緑 外部接点2
 青 外部接点3

[LCR-SS1 仕様]
 入力電圧 DC8~24V
 2個用スイッチボックス適合
 W97×H90
 3回路スイッチ機能
 タイマー機能
 月差±30秒 (25℃時)

・本製品はLED3回路コントローラLC-10T-M2専用機器です。
 ・電源は弊社製LED用直流電源が適合します。

6			
5			
4	プレート		
3	入出力ケーブル		別表参照
2	カバー		
1	本体		
No.	Parts 部品	Material 材料	Memo 備考

Date 日付 1/24/06
 Draft 製図 T. Shimamura
 Check 検図 N. Takamuku
 Approve 承認 H. Goto



Scale 縮尺 1:2
 Weight 重量 290g
 Unit 単位 mm
 Size 用紙 A4

Title 名称 LC-10T-M2専用シーンセレクター 仕様図

Product No. 製品番号 LCR-SS1

TOKI CORPORATION

Tel 03-5763-6121 Fax 03-5763-6130