

HCD-S4 太陽光発電システム対応

FP
ドア付
プラスチック
露出・半埋込共用型
ホワイト
N9.5

単相3線式 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ付

主幹ブレーカ (逆接続可能型)

太陽光発電システム用
サーキットブレーカ(40A)

HCD3E6-263S4

()半埋込寸法

結線図(例)

商用系統側

太陽光発電システム用
サーキットブレーカ
PN53A 3P 40A(3E)

太陽光発電側

主幹:単3中性線欠相保護付
漏電ブレーカ(逆接続可能型)

ブチスリム
PN31TA 2P
20A L1(1E)

ブチスリム
PN32TA 2P 20A(2E)

ブチスリム
PN31TA 2P
20A L2(1E)

ブチスリム
PN32TA 2P
20A(2E)

40A: GK53WN 3P 40A F30(3E)
50A: GK53WN 3P 50A F30(3E)
60A: GK63WN 3P 60A F30(3E)
75A: GK103WN 3P 75A F30(3E)
100A: GK103WN 3P 100A F30(3E)

太陽光発電システム 40A

分岐予備 回路数 + スペース	主幹容量	分岐回路数					速アース 端子	結 線 区 分	盤 定 格 ※	納 期 区 分	品 名 記 号	標準価格 円	寸法 mm (半埋込寸法) ヨ コ	製品 質量 kg
		100V 2P1E 20A	2P2E 20A	2P2E 20A	2P2E 30A	2P2E 20A (ELB)								
10 + 3	40A	8	2	0	0	0	10連	60A	①	HCD3E4-103S4	35,500	356 (340)	4.1	
	50A									HCD3E5-103S4				
	60A									HCD3E6-103S4				
14 + 3	40A	10	4	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E4-143S4	46,000	392 (376)	4.6	
	50A									HCD3E5-143S4				
	60A									HCD3E6-143S4				
	75A									HCD3E7-143S4				
18 + 3	40A	14	4	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E4-183S4	51,500	428 (412)	5.0	
	50A									HCD3E5-183S4				
	60A									HCD3E6-183S4				
	75A									HCD3E7-183S4				
22 + 3	40A	16	6	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E4-223S4	59,500	464 (448)	5.5	
	50A									HCD3E5-223S4				
	60A									HCD3E6-223S4				
	75A									HCD3E7-223S4				
	100A									HCD3E10-223S4				
26 + 3	40A	20	6	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E4-263S4	67,500	500 (484)	6.0	
	50A									HCD3E5-263S4				
	60A									HCD3E6-263S4				
	75A									HCD3E7-263S4				
	100A									HCD3E10-263S4				
30 + 3	50A	24	6	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E5-303S4	76,000	536 (520)	6.5	
	60A									HCD3E6-303S4				
	75A									HCD3E7-303S4				
	100A									HCD3E10-303S4				
34 + 3	50A	28	6	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E5-343S4	80,500	572 (556)	7.0	
	60A									HCD3E6-343S4				
	75A									HCD3E7-343S4				
	100A									HCD3E10-343S4				
38 + 3	50A	30	8	0	0	0	10連	60A (75A)	①	HCD3E5-383S4	89,000	608 (592)	7.5	
	60A									HCD3E6-383S4				
	75A									HCD3E7-383S4				
	100A									HCD3E10-383S4				

※ 盤定格よりも定格電流が大きい主幹ブレーカへの変更はできません。
盤定格60A(75A)の機種は、主幹75Aへの変更が可能です。ただし圧着端子サイズが異なります。

ドアなしタイプも組替えにて承りますので詳細は1078頁をご参照ください。

太陽光発電システム用ブレーカ50Aへの容量変更も承ります。詳細は1073頁をご参照ください。

ホーム分電盤
スタンダード
創エネ対応
オール電化
対応
感震ブレーカー
対応
機能追加
ユニット
スチール製
組替仕様
オプション
技術資料